

PUHELINRAHASTIN ESTERI PUHRA



Esteri Puhra on kotimainen matka-puhelimella toimiva rahastin. Rahastin soveltuu käytettäväksi pesulakoneiden, vesipisteen magneettiventtiin ja muiden itsepalvelulaitteiden ohjaukseen.

Laite on helppokäyttöinen: soitto käynnistysnumeroon, koneen valinta painonapista ja koneen voi käynnistää. Maksuja voi soittaa jonoon (max 5 maksua), joten usean koneen käyttäminen on helppoa.

Rahastin toimii 0606-palvelun avulla. Operaattori veloittaa käyttäjältä taloyhtiön päättämän maksun puhelinlaskussa. Kerätyt maksut operaattori tilittää taloyhtiön tilille vähennettynä provisiollaan.

Rahastin on kytkettävissä kaikenmerkkisiin koneisiin. GSM-modeemin ansiosta puhelinlinjaa ei tarvita. Lisävarusteena saatavalla ulkoisella antennilla varustettuna laite voidaan asentaa paikkaan, jossa verkko on heikko esim. väestösuoja.

TEKNISET TIEDOT	Puhra 2	Puhra 3	Puhra 4	Puhra 5
Ohjaukskanavia	2	3	4	5
Ohjaukskanavien - max. jännite - virrankestoisuus	230 V 10 A			
Taksan säätöalue	1-9990 sekuntia			
Sähköliitäntä - virtalaji - sulakekoko	1N 230 V 50 Hz 1 x 10 A			
Kotelointiluokka	IP 34			
Mitat - leveys - syvyys - korkeus	260 mm 180 mm 90 mm			
Nettopaino	1,1 kg			